

Hytera

IP54

BP 515LF

Ο νέος BP 515LF, είναι ένας ψηφιακός DMR ελεύθερης χρήσης επαγγελματικός πομποδέκτης, που εκμεταλλεύεται τόσο την ψηφιακή όσο και την αναλογική λειτουργία για πρόσθετη ευελιξία. Οι ψηφιακές λειτουργίες σε συνδυασμό με τα ψηφιακά DSP φίλτρα και την κλήση έκτακτης ανάγκης, θα βελτιώσουν την επικοινωνία σας αναβαθμίζοντάς την ως ένα επαγγελματικό ραδιο-δίκτυο της επιχείρησής σας. Ο πομποδέκτης BP 515LF έχει εκτεταμένη εμβέλεια στην κατηγορία του και διαθέτει 256 κανάλια, καθιστώντας την ομαδική επικοινωνία πιο ευέλικτη.




ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ψηφιακός και Αναλογικός PMR446 LF πομποδέκτης
- Εύρος συχνοτήτων 446.0 - 446.2 MHz
- Στρατιωτικών Προδιαγραφών MIL-STD 810G
- Αδιάβροχο κατά IP 54
- Χωρητικότητα: 256 κανάλια
- Χωρητικότητα ζώνης: 4
- Κανάλια ανά ζώνη: 16
- Τάση λειτουργίας: 7,4V
- Μπαταρία BL 1507: 1500mAh (βασική), BL 2204 2200mAh (προαιρετική)
- Διάρκεια ζωής μπαταρίας:
Αναλογική: 17h (1500mAh), 22h (2200mAh)
Ψηφιακή: 18h (1500mAh), 24h (2200mAh)
- Διαστάσεις: 115 x 55 x 29.5mm
- Βάρος: 210g



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

- 1x Πομποδέκτης BP 515LF
- 1x Μπαταρία BL 1507
- 1x Τροφοδοτικό PS 1044
- 1x Βάση ταχείας φόρτισης CH 10A07
- 1x Λουράκι Χειρός
- 1x Κλιπ ζώνης



Προαιρετικά αξεσουάρ:

Ακουστικά τύπου C

EHN35R-P

EAN30-P

EHN35L-P

Καλώδιο προγραμματισμού PC155

